

# ISTRUZIONI PER L'USO

## Twin Light

Torcia LED da testa ricaricabile

LEGGERISSIMA 51gr

Codice articolo: EL091

Grado IP: IP54

Batteria: polimeri di Litio - 3.7V - 300mAh; ricaricabile

Input carica USB: 5V=1A

Illuminazione: luce diffusa (led cob) 3W  
luce concentrata (spot led) 5W

Luminosità: 400 Lumen (luce concentrata spot led Turbo)  
100 Lumen (luce diffusa led cob)  
250 Lumen (luce concentrata spot led Alta intensità)  
50 Lumen (luce concentrata spot led Media intensità)

Profondità di illuminazione: luce diffusa (led cob) 10 mt  
luce concentrata (spot led) 120 mt

Autonomia (tempi indicativi): 1 ora (luce diffusa led cob bianca)  
6 ore (luce diffusa led cob rossa)  
40 min. (luce concentrata spot led Alta intensità)  
1,5 ore (luce concentrata spot led Media intensità)

Funzioni: modalità luce "turbo" 400 lm attiva per 45 sec.  
luce alta intensità  
luce media intensità  
ON/OFF

Tempo di carica: 1,5 - 2 ore (luce rossa "in carica"; luce verde "carica completa")

Accessori: cavo USB di ricarica incluso

Materiale: alluminio e plastica

Peso: 51gr

## luceQuadra

CFG



Grazie per aver scelto un apparecchio CFG LuceQuadra.

Leggere attentamente questo libretto di istruzioni prima dell'uso e tenerlo a portata di mano anche per successive eventuali consultazioni.



## Avvertenze generali




**Quando si usano apparecchi elettrici, dovrebbero essere sempre seguite determinate precauzioni tra cui le seguenti:**

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Utilizzare unicamente il caricabatteria USB fornito in dotazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
- Ricaricare a pieno regime la batteria prima dell'uso.
- Utilizzare il cavo USB di ricarica in dotazione

# Funzionamento



(fig.1)



(fig.2)

**N.B.:** la torcia da testa non risponderà ai comandi di accensione durante la carica.

## LUCE CONCENTRATA:

Premendo una volta il tasto "☰" l'emissione di luce è alta: 250 lm; premendo nuovamente il tasto l'emissione di luce si abbassa a 50 lm.

## MODALITÀ TURBO:

Twin Light è dotata di "Modalità Turbo" che temporaneamente aumenta la luce concentrata, con una resa di illuminazione pari a 400 lm. Per inserire la Modalità Turbo basta accendere la torcia premendo il tasto "☰". Una volta attiva, tenere premuto su "☰" per circa 3 secondi. Trascorsi 45 secondi si disinserisce la modalità turbo e torna la modalità alta e media precedentemente impostata. È possibile inserire la Modalità Turbo anche a torcia spenta premendo il pulsante "☰" per 3 secondi. Una volta trascorsi 45 secondi la torcia si spegnerà autonomamente.

## LUCE DIFFUSA:

La luce diffusa (LED COB) si imposta premendo il tasto "R" (fig.1).

1° click → luce bianca

2° click → luce rossa

3° click → OFF

È possibile attivare la luce rossa anche a torcia spenta, tenendo premuto il pulsante "R" per 3 secondi. Per passare alla luce bianca premere di nuovo "R".

## CARICA DELLA BATTERIA:

- Verificare prima di tutto la corretta tensione dell'alimentazione 5V=1A
- Inserire il capo micro usb del cavo in dotazione nell'ingresso micro usb situato nella parte inferiore della torcia (ingresso "B" della fig. 2) e l'altro capo nella presa USB.
- Spia rossa: "in carica"; spia spenta "carica completa". Fig.1 "A": spia led di ricarica.

**ATTENZIONE: se non vengono regolarmente scaricate e completamente ricaricate, le batterie contenute nell'apparecchio riducono la loro capacità di carica, indipendentemente dall'utilizzo;** si avrà una diminuzione sempre maggiore della sua capacità di ricarica e, di conseguenza, una diminuzione dell'efficienza dell'intero apparecchio. Come **tutte le batterie ricaricabili**, per mantenere le ottime prestazioni del Vostro apparecchio, è quindi necessario, almeno ogni due o tre mesi, **utilizzare l'apparecchio e ricaricarlo** completamente.

**La batteria ricaricabile contenuta nell'apparecchio è considerata come una componente "consumabile e soggetta ad usura" e non è quindi coperta da garanzia.** Le batterie di ricambio sono sempre disponibili presso il Vostro rivenditore di fiducia o chiedendo direttamente a [cfg@cfg.it](mailto:cfg@cfg.it)

## Trattamento rifiuti



Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti. Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente. È vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell'ambiente.

**In un'ottica di miglioramento continuo la CFG SpA si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto senza preavviso.**

La dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico e relativi allegati (certificazione CE, RoHS, test Report) sono disponibili presso il distributore.



Prodotto in Cina, importato e distribuito da:



CFG SpA  
Via Frascchetti 5 - Livorno  
Tel. 0586 580066 - [cfg@cfg.it](mailto:cfg@cfg.it)



[www.cfgspa.com](http://www.cfgspa.com)